



SunTed SKX Funkwandsender

SKX Funkwandsender Beschreibung

Der flache Wandsender mit integriertem 2- oder 4-Kanalsender steuert über Funk Ihre Rolläden und Sonnenschutzanlagen, Aussenbeleuchtungen und Alarmanlagen; Oberlichter und Deckenventilatoren können ebenso mit dem SunTed Funkwandsender gesteuert werden.

Die Installation des Senders ist denkbar einfach: ohne Schalterdose flach auf die Wand schrauben oder kleben. Der Funkwandsender kann als Einzel-, Gruppen- oder Zentralsteuerung eingesetzt werden.

Ausführungen

- SKX2W (2-Kanal)
- SKXWT (2-Kanal) Timer
- SKX4W (4-Kanal)

Funktionen

- Tagesprogramm (nur SKXWT)
- Wochenprogramm (nur SKXWT)
- Timerfunktion (nur SKXWT)
- Umschaltung Automatik/Hand (nur SKXWT)
- Umschaltung Kanal 1+2/Kanal 3+4 (nur SKX4W)

Technische Daten

Sendefrequenz	434MHz
Anzahl Codierung (frei wählbar)	SKX2W: 2 SKXWT: 2 SKX4W: 4
Schaltzeiten pro Tag	2 (nur SKXWT)
Versorgungsspannung	3V/DC Lithium-Knopfzelle
Batterielebensdauer bei 10 Betätigungen/Tag	3 Jahre
Betriebstemperatur	-10° bis 55°C
Abmessungen (inkl. Abdeckrahmen)	80 x 80 x 12mm
Abdeckrahmen	schraub- und klebbar